

## SYS

## SYS (SET\_BKLT) F1

全機種	○
TELLUS4 HMI	

### 機能：バックライト制御

バックライトを制御します。

### 使用デバイス

	内部デバイス	PLC1 ~ 8 デバイス	メモリカード	定数
F1	◎			

○: 設定可 (間接不可) ◎: 設定可 (間接可)

### 範囲

	値	備考
F0	SET_BKLT	
F1	0 : OFF	
	1 : ON	
	2 : OFF 時間変更	自動 1/2/3 の場合のみ有効
F1+1	0 ~ 65535 : OFF 時間 (sec)	F1 = 2 の場合のみ設定

### 動作例

- \$u100 = 0 (W) [OFF]  
SYS (SET\_BKLT) \$u100  
バックライト OFF

### 補足

- [システム設定] → [本体設定] → [バックライト] で [動作：常時 ON] の場合、バックライトは OFF しません。
- 制御デバイスが ON している間は、バックライトは OFF しません。
- [サイクルマクロ]、[インターバルタイマ]、[イベントタイマ] のような常時実行するマクロでは使用しないでください。
- バックライト ON 命令をスイッチの ON マクロで実行するのは無意味です。
- 電源投入時は [システム設定] → [本体設定] → [バックライト] の状態に戻ります (初期状態)。マクロで最後に変更した値を保持するには、内部デバイス \$L を使って値を保持し、電源投入時に [初期マクロ] で上記マクロを実行してください。
- マクロの実行結果は \$s72 に格納されます。  
ただし、正常終了した場合、値は更新されません。よって、ユーザー側でマクロ実行前に 0 クリアすることをお勧めします。

コード (DEC)	内容
-1	実行エラー