

プリンタ種類			モニタタッチ種類						備考
メーカー名	型式	プリンタポート	インタフェース	V10	V9	X1	TS2060	V8	
PR-201									
-	MS-DOSからの印刷が可能で、PC-PR201系の制御コードに対応したプリンタ	パラレル	USB-A	○	○	-	○ *1	○	*2
		シリアル	MJ1/MJ2	○	○	-	○	○	
ESC-P									
SEIKO EPSON	LP-S280DN (レーザーモノクロプリンタ)	USB-B	USB-A	○	○	-	△	△	V9：OS Ver. 3.30以降
	PX-S170T	USB-B	USB-A	○	○	-	○	○	V9：OS Ver. 4.00以降
	VP-D500 (ドットインパクトプリンタ)	パラレル	USB-A	○	○	-	○ *1	○	*2
		シリアル	MJ1/MJ2	○	○	-	○	○	
-	MS-DOSからの印刷が可能で、 ・ESC/P24-J84 ・ESC/P-J84 ・ESC/Pスーパー の制御コードに対応したプリンタ	パラレル	USB-A	○	○	-	○ *1	○	*2
		シリアル	MJ1/MJ2	○	○	-	○	○	
CBM-292/293									
シズン・システムズ	CT-P292/293	シリアル	MJ1/MJ2	○	○	-	○	○	*3
ナダ電子	MPT-262F	シリアル	MJ1/MJ2	○	○	-	△	△	*3 *4
	MP-192	シリアル	MJ1/MJ2	○	○	-	○	○	*3 *4
SK1-41/31/21/22/24									
三栄電機	SK1-41/31/21/22/24	シリアル	MJ1/MJ2	○	○	-	-	-	V9：OS Ver. 1.40以降
		USB-B	USB-A	○	○	-	-	-	V9：OS Ver. 1.40以降
MR-400									
SATO	M-48Pro8	シリアル	MJ1/MJ2	○	○	○	○	○	*5
EPSON ESC/P-R									
SEIKO EPSON	PX-S170T (インクジェットカラープリンタ)	USB-B	USB-A	○	○	-	-	-	V9：OS Ver. 4.00以降
		LAN	Ethernet	○	○	-	-	-	V9：OS Ver. 4.00以降
	EP-315 PX-S505、PX-S155 PX-S161T、PX-M161T、PX-S730	USB-B	USB-A	△	-	-	-	-	V10：OS Ver. 1.40以降
		LAN	Ethernet	△	-	-	-	-	V10：OS Ver. 1.40以降
HP HPLIP									
HP	HPLIP Ver. 3.18.6までの機種	USB-B	USB-A	○	○	-	-	-	V9：ハードVer. f以降、OS Ver. 4.00以降
		LAN	Ethernet	○	○	-	-	-	V9：ハードVer. f以降、OS Ver. 4.00以降
OKI COREFIDO									
OKI	B432dnw (LEDモノクロプリンタ)	USB-B	USB-A	○	○	-	-	-	V9：OS Ver. 4.20以降
		LAN	Ethernet	○	○	-	-	-	V9：OS Ver. 4.20以降
PictBridge対応プリンタ									
-	PictBridge対応プリンタ	USB-A	USB-B	△	△	-	△	△	
なし									
-	Windows10で印刷可能なプリンタ *6	USB-B	USB-A	-	-	○	-	-	
		LAN	Ethernet	-	-	○	-	-	

*1: TS2060iのみ接続可能(TS2060はUSB-A ポートなし)

*2: USB-Aのパラレル接続時は、ELECOM 製 USB-パラレル変換ケーブル「UC-PGT」を使用

*3: ハードコピー不可

*4: 帳票印刷における「キャラクタグラフィックを使用する」は対応不可

*5: バーコード印字のみ

*6: プリンタドライバのインストールは、System Configuratorで行います。詳しくは『X1シリーズ ハード仕様書』参照。