

プリンタ種類			モニタチ種類					備考
メーカー名	型式	プリンタポート	インタフェース	V9	X1	TS2060	V8	
<b>PR-201</b>								
-	MS-DOSからの印刷が可能で、PC-PR201系の制御コードに対応したプリンタ	パラレル	USB-A	○	-	○ *1	○	*2
		シリアル	MJ1/MJ2	○	-	○	○	
<b>ESC-P</b>								
SEIKO EPSON	LP-S280DN (レーザーモノクロプリンタ)	USB-B	USB-A	○	-	△	△	V9：OS Ver. 3.30以降
	VP-D500 (ドットインパクトプリンタ)	パラレル	USB-A	△	-	○ *1	○	*2
シリアル		MJ1/MJ2	△	-	○	○		
-	MS-DOSからの印刷が可能で、 ・ESC/P24-J84 ・ESC/P-J84 ・ESC/Pスーパー の制御コードに対応したプリンタ	パラレル	USB-A	○	-	○ *1	○	*2
		シリアル	MJ1/MJ2	○	-	○	○	
<b>CBM-292/293</b>								
シチズン・システムズ	CT-P292/293	シリアル	MJ1/MJ2	○	-	○	○	*3
ナダ電子	MPT-262F	シリアル	MJ1/MJ2	○	-	△	△	*3 *4
	MP-192	シリアル	MJ1/MJ2	○	-	○	○	*3 *4
<b>SK1-41/31/21/22/24(V9シリーズのみ)</b>								
三栄電機	SK1-41/31/21/22/24	シリアル	MJ1/MJ2	○	-	-	-	V9：OS Ver. 1.40以降
		USB-B	USB-A	○	-	-	-	V9：OS Ver. 1.40以降
<b>MR-400</b>								
SATO	M-48Pro8	シリアル	MJ1/MJ2	○	○	○	○	*5
<b>EPSON ESC/P-R(V9シリーズのみ)</b>								
SEIKO EPSON	EP-306 (インクジェットカラープリンタ)	USB-B	USB-A	○	-	-	-	
		LAN	Ethernet	○	-	-	-	
	PX-S160T (インクジェットモノクロプリンタ)	USB-B	USB-A	○	-	-	-	
		LAN	Ethernet	○	-	-	-	
	PX-S740 (インクジェットカラープリンタ)	USB-B	USB-A	○	-	-	-	V9：OS Ver. 3.30以降
		LAN	Ethernet	○	-	-	-	V9：OS Ver. 3.30以降
<b>HP HPLIP (V9シリーズのみ)</b>								
HP	HPLIP Ver. 3.18.6までの機種	USB-B	USB-A	○	-	-	-	V9：ハードVer. f以降、OS Ver. 4.00以降
		LAN	Ethernet	○	-	-	-	V9：ハードVer. f以降、OS Ver. 4.00以降
<b>OKI COREFIDO (V9シリーズのみ)</b>								
OKI	B432dnw (LEDモノクロプリンタ)	USB-B	USB-A	○	-	-	-	V9：OS Ver. 4.20以降
		LAN	Ethernet	○	-	-	-	V9：OS Ver. 4.20以降
<b>PictBridge対応プリンタ</b>								
SEIKO EPSON	EP-306 (インクジェットカラープリンタ)	USB-A	USB-B	○	-	○	○	
<b>なし</b>								
-	Windows10で印刷可能なプリンタ *6	USB-B	USB-A	-	○	-	-	
		LAN	Ethernet	-	○	-	-	

\*1: TS2060iのみ接続可能(TS2060はUSB-A ポートなし)

\*2: USB-Aのパラレル接続時は、ELECOM 製 USB-パラレル変換ケーブル「UC-PGT」を使用

\*3: ハードコピー不可

\*4: 帳票印刷における「キャラクタグラフィックを使用する」は対応不可

\*5: バーコード印字のみ

\*6: プリントドライバのインストールは、System Configuratorで行います。詳しくは『X1シリーズ ハード仕様書』参照。