5. 以下の画面で [完了] をクリックします。



USB ドライバのインストールに失敗した場合

USB ドライバの自動インストールに失敗した場合は、以下の手順でインストールを行います。

- 1. マイコンピュータ、またはエクスプローラから以下のフォルダを開きます。 C:\MONITOUCH\Common\Driver
- 2. [USBDriverInstaller.exe] をダブルクリックします。

ÎŬ	更新日時	種類	サイズ
Vista32	2014/05/14 16:13	ファイル フォルダー	
Vista64	2014/05/14 16:13	ファイル フォルダー	
Win7_32	2014/05/14 16:13	ファイル フォルダー	
Win7_64	2014/05/14 16:13	ファイル フォルダー	
Win8_32	2014/05/14 16:13	ファイル フォルダー	
Win8_64	2014/05/14 16:13	ファイル フォルダー	
XP	2014/05/14 16:13	ファイル フォルダー	
XP64	2014/05/14 16:13	ファイル フォルダー	
OP-U	2003/11/06 10:36	セットアップ情報	3 KB
OP-U.sys	2003/09/02 20:19	システム ファイル	19 KB
UCRDriverInstaller	2014/05/06 17:45		4 500 KD
	Vista64 Win7_32 Win7_64 Win8_32 Win8_64 XP XP64 OP-U OP-U OP-U.sys	Vista64 2014/05/14 16:13 Win7_32 2014/05/14 16:13 Win8_54 2014/05/14 16:13 Win8_64 2014/05/14 16:13 XP 2014/05/14 16:13 XP64 2014/05/14 16:13 OP-U 2003/11/05 10:36 OP-U 2003/10/20 10:36 OP-U.sys 2003/09/02 20:19	Vista64 2014/05/14 16:13 ファイル フォルダー Win7_32 2014/05/14 16:13 ファイル フォルダー Win7_64 2014/05/14 16:13 ファイル フォルダー Win8_64 2014/05/14 16:13 ファイル フォルダー Win8_64 2014/05/14 16:13 ファイル フォルダー XP 2014/05/14 16:13 ファイル フォルダー XP64 2014/05/14 16:13 ファイル フォルダー OP-U 2003/11/06 10:36 セットアップ情報 OP-Usys 2003/09/02 20:19 システム ファイル

Windows Vista / 7 / [インストール] を	/8/8.1/10 を使用時、パソコンによっては以下のダイアログが表示されます。 クリックします。
	Windows セキュリティ
	このデバイス ソフトウェアをインストールしますか? 名前: Hakko Electronics Co., Ltd. Operation Pa 発行元: Hakko Electronics Co., Ltd
	"Hakko Electronics Co., Ltd" からのソフトウェ インストール(I) インストールしない(N) アを常に信頼する(A) インストール(I) インストールしない(N)
	④ 信頼する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインストールしてください。安全にインストールできるデバイス ソフト ウェアを判断する方法

3. 以下の画面で [次へ] をクリックします。USB ドライバのインストールが開始されます。

US Bドライバ	
	USBドライバ セットアップへようこそ
	このプログラムはUSBドライバをコンピュータにインストールします。 このゼットアラブプログラムを実行する前に、全てのWindowsプログラムを 終了することを推奨します。
	統行するには、 D太へ」 をクリックしてください。

10

4. 以下の画面で [完了] をクリックします。



USB ドライバのインストール終了です。画面データを転送します。

USB ドライバの確認

正常にドライバがインストールされた場合、[デバイスマネージャ] において、「Operation Panel - Operation Panel USB Driver」と表示されます。

- ・ Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 の場合
- ・ Windows XP の場合



この項目は USB の接続を中止すると消えます。

USB 接続しているにも関わらず、この項目が「不明なデバイス」と出ていたり、上図以外のマークが表示されている場合は、正常に USB ドライバが認識されていません。USB ドライバを削除し、再度、インストールを実行してください。